

## Батарейный ремонтный комплект БРК 178

### Технический паспорт



Применяется для замены  
аккумуляторных комплектов в  
источниках бесперебойного питания  
(UPS) и других сферах

Описание: Одиночный батарейный картридж для замены в источниках бесперебойного питания. Может также использоваться в других сферах применения, требующих необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с защитой от утечек. Каждый аккумулятор перед комплектацией проходит тестирование на качество и соответствие характеристик. В случае комплектации цепочек 24В, 36В, 48В, 72В, 96В и выше подбираются или приводятся к таковому аккумуляторы с одинаковыми характеристиками для более долгого срока службы комплектов.

|                                                             |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип батареи                                                 | Свинцово -кислотная батарея, выполненная по технологии AGM (со стекловолоконным сепаратором). Не требует обслуживания на всем сроке эксплуатации. |
| Срок службы (расчетный)                                     | 5 лет                                                                                                                                             |
| Напряжение                                                  | 12В                                                                                                                                               |
| Емкость                                                     | 7.2Ач                                                                                                                                             |
| Саморазряд                                                  | 3% в месяц                                                                                                                                        |
| Масса нетто                                                 | 2,15кг (+-3%)                                                                                                                                     |
| Масса брутто                                                | 2,5кг(+3%)                                                                                                                                        |
| Высота без учета клемм и проводов                           | 94 мм (+2мм)                                                                                                                                      |
| Высота с клеммами и проводами                               | 99мм (+2мм)                                                                                                                                       |
| Ширина                                                      | 151мм (+2мм)                                                                                                                                      |
| Глубина                                                     | 65 мм (+1мм)                                                                                                                                      |
| Диапазон рабочих температур                                 | разряд: от -20°C до +60°C<br>заряд: от -20°C до +60°C<br>хранение: от -20°C до +60°C                                                              |
| Рекомендованный диапазон рабочих температур во всех режимах | от +18°C до +25°C                                                                                                                                 |
| Гарантия производителя (на ремонт или замену)               | 1 год с момента продажи, но не более 18 месяцев с момента сборки.                                                                                 |
| Страна -производитель                                       | Россия*                                                                                                                                           |

\*Может не соответствовать критериям нормативно-правовой документации при определении страны происхождения.

(А) в названии комплекта означает несерийную спецификацию в соответствии с техническими условиями заказчика. (например БРК XX(А))

**Назначение.**

Применяется для замены аккумуляторных комплектов в источниках бесперебойного питания.

**Технические данные.**

См. спецификации.

**Комплект поставки.**

Аккумуляторный картридж БРК 178, инструкция, гарантийный талон.

**Гарантия.**

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность аккумуляторных батарейных ремкомплектов пользователем при полном соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

Гарантийный срок службы 1 год с момента продажи, но не более 18 месяцев с момента производства (дата производства указана на наклейке на изделии или упаковке).

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре производителя по адресу:

Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.9 стр.2

Доставка до сервисного центра производителя осуществляется силами покупателя.

В случае наступления гарантийного случая и полной замены изделия гарантийный срок исчисляется с момента продажи первоначального изделия.

**Условия гарантии.**

1. Гарантийные обязательства на батарею предоставляются при условии соблюдения покупателем инструкции по эксплуатации в течение гарантийного срока, считая с даты продажи, проставленной в гарантийном талоне и заверенной печатью организации – продавца.

2. Действие гарантийных обязательств прекращается при:

2.1. Несоблюдении инструкции по эксплуатации.

2.2. Замыкании клемм батареи накоротко и оплавлении клемм.

2.3. Использовании батареи не по прямому назначению.

2.4. Хранении и эксплуатации разряженной батареи.

2.5. Разряда батареи до напряжения без нагрузки ниже 10,5В.

2.6. Механических или температурных воздействиях, приводящих к изменению геометрии, нарушению внешнего вида и размеров деталей батареи, а также ее маркировки.

2.7. Самостоятельном ремонте батареи.

2.8. Повреждении батареи из-за неисправности электрооборудования.

2.9. Установки батареи неквалифицированным специалистом.

**Производитель.**

ООО «Комстрит», ОГРН 1147746058294 117545, Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.9 стр.2, пом 23